

Master Reset

Версия для печати больше не поддерживается и может содержать ошибки обработки. Обновите закладки браузера и используйте вместо этого функцию печати браузера по умолчанию.

Данная процедура, позволяет вывести ККТ из состояния "Ошибка 1".

```
CHECKING...
OLD                               V. 5.02.21
OLD MD5 FF18BC756A77388FFF2ADBDB9D7A6F93
Q3XRU.LZB                         V. 4.01.30
UPGRADING...                       V. 4.01.30
ОШИБКА                           1
```

Рисунок 1. Ошибка 1.

- Установить термоленту.
- Выключить ККТ и зажать кнопку подачи бумаги на лицевой стороне.
- Не отпуская кнопку подачи бумаги, включить ККТ.
- Дождаться пока ККТ распечатает отчёт «Инфо о ККТ»
- Дождаться пока ККТ напечатает сервисное меню.
- Отпустить кнопку подачи бумаги.
- Короткими нажатиями на кнопку подачи бумаги (короткий звуковой сигнал), выбрать пункт «MASTER RESET», как показано на рисунке 2.

КОРОТК. НАЖАТИЕ FEED -> СЛЕДУЮЩИЙ

ДЛИН. НАЖАТИЕ FEED -> ВЫБРАТЬ

НАЧАЛО МЕНЮ

ВЫХОД

ИНФОРМАЦИЯ

MASTER RESET

FULL MASTER RESET

ОТКЛЮЧИТЬ ОТРЕЗЧИК

ВКЛЮЧИТЬ ОТРЕЗЧИК

HARDWARE TEST

ТЕКУЩИЙ: ВЫХОД

СЛЕДУЮЩИЙ: ИНФОРМАЦИЯ

ТЕКУЩИЙ: ИНФОРМАЦИЯ

СЛЕДУЮЩИЙ: MASTER RESET

ТЕКУЩИЙ: **MASTER RESET**

СЛЕДУЮЩИЙ: FULL MASTER RESET

Рисунок 2. Master Reset.

- Длинным нажатием на кнопку подачи бумаги подтвердить пункт «MASTER RESET» (длинных 2 звуковых сигнала).
- ККТ распечатает отчет об инициализации «MASTER RESET».
- Установить дату и время

- Выключить и включить ККТ, убедиться, что ошибка не возникает!

В случае возникновения ошибки, повторно провести процедуру «Master Reset»!

<https://link.customwiki.ru/MSTRRST>

Источник — http://customwiki.ru/index.php?title=Master_Reset&oldid=1307

Эта страница в последний раз была отредактирована 27 октября 2025 в 14:39.